



主 要 部 品 材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボックス	鋼板 (t1.2)	オスターグレー□25-80A (5Y8/0.5銑蝕) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	
	扉	鋼板 (t1.2)	オスターグレー□25-80A (5Y8/0.5銑蝕) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	
	取付金具	鋼板 (t2.3)		脱脂	

※□は日本塗料工業会番号の最新年度記号



商品仕様書図	品名	アドバンスP-1シリーズ P型1級受信機30回線壁掛型 (自動試験機能付)			品番	BVE1630H (1/3)
単位：mm 第三角法	作成	2020 年 4 月 20 日		改	1	パナソニック株式会社

型式番号	受第28～5号	自動試験機能付 火災時の操作ガイダンス（液晶）機能付 火災発生場所メッセージ鳴動機能付 部屋番号表示機能付 回線種別切替機能付 （自火報／諸警報） プッシュトーク機能付 増設スピーカー連動機能付 ソフト連動設定（液晶）機能付 地区音響逐次／拡大鳴動機能付 履歴確認（液晶）機能付 （発報／操作／トラブル）			共通定格	1回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	終端器が終端抵抗20KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：20個まで B：煙サイバーセンサ：7個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：5個まで C：光電式分離型感知器：接続不可、D：炎感知器：5個まで E： AP 感知器、 AP 発信機：7個まで 上記に加えて $A + 4（B' + D） + \frac{8}{3}（B + E） \leq 20$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可 終端器が AP アドレスブースターの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：63個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：40個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：40個まで E： AP 感知器、 AP 発信機：63個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて、 $A + 4（B' + D） + \frac{8}{3}（B + E） \leq 168$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可 終端器が AP 感知器、 AP 発信機の場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：63個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：40個まで C：光電式分離型感知器：接続不可、D：炎感知器：40個まで E： AP 感知器、 AP 発信機：63個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて、 $A + 4（B' + D） + \frac{8}{3}（B + E） \leq 168$ を満足すること （上記に、終端器として接続する AP 感知器、 AP 発信機は含んでいません） 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可										
	常用電源	AC100V 50／60Hz（P1－P2） 消費電力 警戒時最大 50VA 警報時最大 95VA					自火報 定格	主音響装置	警報音（断続音）＋音声メッセージ 85dB以上								
	予備電源	DC24V 1200mAh 受託評価適合品 ニッケルカドミウム蓄電池 （充電方式：トリクル充電 充電電流24mA）						蓄積時間	公称蓄積時間 60秒	煙感知器の場合	60秒						
	副受信機電源・音響	DC24V 220mA（I＋、IB＋－I－）						地区音響装置	DC24V 600mA（BC－BL＋、B1・・・B25） 非常放送時地区音響停止機能（EB＋－EB－）※								
	副受信機	無電圧接点（IC－I1・・・I30） 出力容量 DC30V 1A						非常放送連動	無電圧接点（EC－EF、EA1・・・EA25）※								
表示灯	DC24V 840mA（U＋－U－）			自火報 定格	消火栓始動	無電圧接点（H1－H2） 接点容量 DC30V 1A 始動確認灯（HL1－HL2）（24V 5mA）											
増設スピーカー	WQN970W（3台まで） 又はEC95352（1台まで） 配線長 <table><tr><td></td><td>WQN970W</td><td>EC95352</td></tr><tr><td>∅0.9</td><td>50m以下</td><td>20m以下</td></tr><tr><td>∅1.2</td><td>100m以下</td><td>－</td></tr></table>					WQN970W	EC95352	∅0.9	50m以下	20m以下	∅1.2	100m以下	－	代表移行接点	無電圧接点（Fc1－Fa1・Fb1）（Fc2－Fa2・Fb2） （Fc3－Fa3）（Fc4－Fa4・Fb4） （Fc5－Fa5）		
	WQN970W	EC95352															
∅0.9	50m以下	20m以下															
∅1.2	100m以下	－															
自火報 定格	感知器電圧・電流	DC30V 短絡電流 38mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下（C－L1・・・Ln） 最遠長2Km			諸警報電圧・電流	DC24V 短絡電流 5mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下 （NC－N1・・・N5）											
	終端器	終端抵抗器10KΩ（BV9840010） （ AP アドレスブースター（BVE9810）、 AP 感知器、 AP 発信機、終端抵抗器20KΩ も対応可能）※			諸警報音響装置	警報音（断続音 70dB以上）											
	1回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	・蓄積型感知器は接続できません。 ・熱サイバー以外（一般熱感知器・差動式 分布型感知器）は、1回線あたりの接続数 に制限はありません。 終端器が終端抵抗10KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：30個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：20個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：20個まで E： AP 感知器、 AP 発信機：30個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて $A + 4（B' + D） + \frac{8}{3}（B + E） \leq 80$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可			その他	使用温度範囲	0℃～＋40℃										
					質量	約20kg											
商品仕様書図		品名	アドバンスP－1シリーズ P型1級受信機30回線壁掛型 （自動試験機能付）			品番	BVE1630H （2／3）										
単位：mm 第三角法		作成	2020 年 4 月 20 日		改 1	パナソニック株式会社											

