

このたびは、HQスレンディをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正し くお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

荷女 仕 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。


- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って正しく確実に行ってください。 取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。
- 電源線接続の際は、取扱説明書に従ってください。 不確実な接続は接触不良による火災の原因となります。
- ・施工・点検の際は、必ず電源をお切りください。感電、火災の原因となります。
- 器具を改造したり、部品交換をしないでください。落下、感電、火災等の原因となります。
- この器具は、激しい振動・衝撃の加わる可能性のある湯所、常時振動のある場所では使用しないでください。 破損・誤作動・器具落下の原因となります。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合 及び物的障害の発生が想定される内容を示します。


- この器具の定格電圧は100V専用です。 器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧で使用しないでください。 間違って使用すると器具の短寿命、焼損、火災の原因となります。
- この器具は-25℃~60℃の一般屋外環境で使用するように設計してあります。 定格温度外で使用すると、火災、故障の原因となります。
- ◆ 十分な強度のある場所にしっかりと固定して取り付けてください。 取付面の強度が不足していると、器具落下のおそれがあります。
- 照明器具には寿命があります。点検・交換が可能なことを確認して設置してください。 点検せずに長期間使い続けると、まれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

製品仕様

本体及びブラケットのサイズ



ブラケット



電気的特性及び技術仕様	
作動電圧	AC 100V 50/60Hz
消費電力	33W (1200mm 基準)
総光束	3700lm
光学的特性	
色温度	5700K
1 m照度	2900lx
広角	60°
演色性	80以上
技術仕様	
作動温度	-20~60°C
防塵•防水性能	IP 67

設置方法

ブラケットの取り付け








◆本体レールに埋め込まれているボルトからナットを取り外し、(図1) 図2のようにブラケットを取付位置に調整して本体、ブラケット、ナットの順で取付けます。 ブラケットは30°ごとに角度の調整が可能です。(図3)

結線方法



- ■電源線と口出し線との接続は、圧着スリーブ等により確実に行い、絶縁テープを巻い。 て仕上げ、十分に絶縁・防水処理をしてください。 不備がありますと感電の原因となります。
- ※直列連結台数は最大10台まで可能です。(1200mm基準)
- ★ 反対側の電源線も絶縁テープ等を使用し、確実に絶縁・防水処理をしてください。

