



ランプ仕様

|              |                |     |
|--------------|----------------|-----|
| 光源色          | EX-N (3波長形昼白色) |     |
| 寸法           | 最大外径 (mm)      | 40  |
|              | 全長 (mm)        | 104 |
| 質量 (g)       | 50             |     |
| 口金           | E26            |     |
| 電源周波数 (Hz)   | 50/60共用        |     |
| 定格入力電圧 (V)   | 100            |     |
| 定格消費電力 (W)   | 10             |     |
| 定格入力電流 (A)   | 0.17           |     |
| 全光束 (lm)     | 690            |     |
| 下方光度 (cd)    | 47             |     |
| 平均演色評価数 (Ra) | 84             |     |
| 相関色温度 (K)    | 5000           |     |
| 定格寿命 (h)     | 13000          |     |

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

|     |  |
|-----|--|
| △警告 | <ul style="list-style-type: none"> <li>紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)</li> <li>調光機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)</li> <li>取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)</li> </ul>   |
| △注意 | <ul style="list-style-type: none"> <li>水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)</li> <li>物をぶついたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)</li> <li>点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)</li> <li>ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)</li> <li>ランプを交換する場合は、樹脂カバーを持って交換してください。(破損の原因)</li> <li>特に発光管を持って交換する場合は、先端を強く握らないでください。(破損の原因)</li> </ul> |

|       |                |             |                        |
|-------|----------------|-------------|------------------------|
| 形名    | EFD15EN/10-PDS | 品名          | 東芝電球形蛍光ランプ<br>“ネオボールZ” |
| 承認    | 担当             | 図番          | AA2009-01949-01        |
| 安田    | 筏              | 東芝ライテック株式会社 |                        |
| 単位 mm | 第三角法           |             |                        |