

型式番号			BM-115型			定	主音響装置	電子ブザー連続音 20mA 85dB以上					
自主評定番号			A-03-4				移信接点	無電圧接点 (DFc-DFa, DFb) 接点容量 DC30V1.5Aまで					
定	常用電源	AC100V 50/60Hz (DP1-DP2) 消費電力 警戒時最大 20VA 警報時最大 60VA				ロック接続容量	DC24V (全波整流) 1.2A (D-DC)						
	予備電源	DC24V 450mAh ニッケルカドミウム蓄電池 BV982001 (充電方式: トリクル充電 充電電流10mA)				蓄積時間	公称蓄積時間 60秒 <table><tr><td>煙感知器の場合</td><td>60秒</td></tr><tr><td>熱感知器の場合</td><td>10秒</td></tr></table>			煙感知器の場合	60秒	熱感知器の場合	10秒
	煙感知器の場合	60秒											
	熱感知器の場合	10秒											
感知器電圧・電流	DC24V 短絡電流 40mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下 (DL-DLC)				使用周囲温度	0℃~+40℃							
						質量 (重量)	2.5kg						
格	終端抵抗器	10kΩ3/4W (BV9840010)				その他	内部回路図番	BV7701-FC					
	1回線あたりの 感知器接続数 (当社品)	A: 熱サイバーセンサ: 80個まで B: 煙サイバーセンサ: 30個まで B': 煙サイバーセンサ (熱検知機能付、2信号): 20個まで C: 光電式分離型感知器: 1セット、D: 炎感知器: 20個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 $A + 4(B' + D) + \frac{8}{3}B \leq 80$ 光電式分離型感知器と他の感知器の混在する場合 混在不可 C=1											

- (ご注意)
- 蓄積型感知器は接続できません。
 - 中継リレーは接続できません。
 - 復帰型の防排煙端末機器は接続できません。
 - 連動制御器をお取替される場合、本連動制御器では、感知器・防排煙端末機器の電源容量が不足する場合があります。
お取替前に必ず現在接続されている感知器・防排煙端末機器の消費電流をご確認ください。
(感知器・防排煙端末機器も現行商品にお取替することをおすすめします。)
 - 衝撃・振動などの影響を受ける場所には設置しないでください。(誤作動や故障の原因となります。)
 - メタルモールはパナソニック製をご使用ください。

商品仕様書図	品名	連動制御器 1 回線 露出型				品番	(2/2) BV7701		記号	FS
単位：mm 第三角法	作成	2003 年 10 月 1 日		改	6	パナソニック株式会社				

