

主要部品材質	構成要素		材 料	色 彩	処 理	備 考
	端子台		PBT樹脂			
	函		鋼板 (t1)	オイスターグレイ□25-80A (5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	蓋		鋼板 (t0.8)	オイスターグレイ□25-80A (5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	

※□は日本塗料工業会番号の最新年度記号

定 格	連動停止灯	DC24V, 5mA (+-間)
	連動停止スイッチ	DC30V, 100mA (EIF-EI1間)
	使用周囲温度	0℃～+40℃
	質 量	500g
接 続 機 器	当社火災通報装置, 非常通報装置, 火災受信機 ・尚、以下の火災受信機は電源が脈流で停止灯の最大定格を超えるため接続できません。 BV15□□ (□は回線数) 受第51～6号 BV124□ (□は回線数) 受第51～12号 BV125□1 (□は回線数) 受第53～3号 BV1216 受第53～106号 BV1218 受第53～106号 ・火災受信機 (BV1219) には、I+端子・I-端子が無いため接続できません。	
	・連動停止スイッチ箱～火災通報装置 単 線：φ0.65～0.9 より線：0.5～0.75mm ² ・連動停止スイッチ箱～火災受信機 単 線：φ0.9～1.2 より線：0.75～1.25mm ²	
配 線 長 (片道)	使用電線	配線可能距離
		連動停止スイッチ箱～火災通報装置
	0.5mm ² またはφ0.65	150m
	0.75mm ² またはφ0.9	200m
	連動停止スイッチ箱と火災受信機は近傍に設置のこと。	

そ の 他	接続する火災通報装置がBGF1181の場合、「短絡監視機能」「断線監視機能」の設定をすることができます。上記接続図は、初期設定時(「短絡監視を行う」「断線監視を行わない」)の場合です。BGF1181の設定を「短絡監視を行わない」に変更する場合、上記接続図にあるダイオードの接続は不要です。また、BGF1181の設定を「断線監視を行う」に変更する場合、火災通報装置 (BGF1181) の商品仕様書図4ページの「F1ルート配線/F2ルート配線の断線監視を行うときの配線図」を参照してください。	

商品仕様書図		品 名	火災通報装置 連動停止スイッチ箱		品 番	BGT9010KH
単位：mm 第三角法		作 成	2005 年 2 月 14 日	改 15	パナソニック株式会社	