

主要 部品 材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考	
	ボディ	ABS樹脂	黒色			

系統・アドレス記入欄

接続方法

(防排煙復帰端末を1回線目に1台接続した例を示す)

< 注 記 >

配線長および配線抵抗は以下の条件を全て満足してください。

① 受信機～中継器～防排煙端末までの制御線
(VP+-VPC, Dn (またはFn) -CC) の配線抵抗 (Ω) の総和

② 中継器～防排煙端末までの配線長 < 1 km (∅1.2 ; 30Ω以下、∅1.6 ; 17Ω以下)

< $\frac{26.5 - \text{端末の最低動作電圧 (V)}}{\text{各回線の接続端末制御容量 (A)}}$

アドレス設定方法

アドレス設定用コネクタ部のジャンパーコネクタを抜き、アドレス設定器 (BVR9910) を専用ケーブルにて接続し、先頭アドレスの設定を行ってください。

これにより、アドレスは設定したアドレス (n) および自動的に設定アドレス+1 (n+1) が設定されます。

なお、設定後は必ずジャンパーコネクタを接続してください。

アドレスマスク機能

アドレスマスク用スイッチ

上側がON →

下側がOFF →

ON

OFF

1 2

(出荷時の設定)

ディップスイッチ番号		使用アドレス	アドレス記入欄
1	2	n, n+1	①②
OFF	未使用	n	①
ON			

※ n はアドレス設定器による設定アドレス

国家検定型式番号		中第14～2号	定 格	接続機器	自動閉鎖装置 (遠隔復帰機能付)
定 格	伝送信号電圧・電流	28V 4mA (多重伝送)		防排煙制御容量	DC24V 2A/回線
	接続受信機	GR型受信機 (FR10/50/100シリーズ) 型式番号: 受第10～55号等		適用電線	∅0.8～∅1.6 (Cu単線専用)
	回線数	4回線		使用周囲温度	-10℃～+50℃
				質 量	220g

商品仕様書図	品名	防排煙遠隔復帰用中継器4回線用	品番	BVR94314	記号	ZS
単位: mm 第三角法	作成	2002年 4月 10日	改	パナソニック株式会社		