

EE スイッチ 施工後の「安全点検と確認」シート

- | 〈品番〉 | | 〈施工場所〉 | 〈施工店〉 | 施工日 : 年 月 日
交換時期 : 年 月
(施工日より10年が目安です。但し、塩害地域の場合は5年です。) |
|---------------|---|--------|-------|--|
| 配線・
取り付け | ☐ 接続負荷の灯数・容量は製品の許容範囲内か

☐ 接続部は保護されているか
(接続部に雨水や水滴が浸入しないよう、自己融着テープで絶縁処理し、絶縁テープを巻いて保護してください)
〈プラグ式の場合〉
☐ 電線は固定できているか
(端子部に張力が加わらないよう、電線を端子部から 30 cm 以内に固定することをおすすめします)
☐ 電線の余長は確保できているか
(端子部に雨水や水滴が浸入しないよう、端子部から下方向に 30 mm 以上、余長を確保してください) | | |

電線接続部(ジョイント部)は、器具本体の口出線の出口より低い位置に保持してください。 |
| | ☐ 正しい方向に取り付けられているか ☐ しっかり固定されているか

<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">
 〈上面検知型〉 </div> <div style="text-align: center;">
 〈下面検知型〉 </div> <div style="text-align: center;">
 〈プラグ式〉 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 傾きはないか？
 ガタツキはないか？
 </div> | | | |
| 電線処理・
結線状態 | 〈プラグ式の場合〉
☐ 適用電線を使用しているか (適用電線 単線: $\phi 1.6 \sim \phi 2.6$ より線: $0.9 \text{ mm}^2 \sim 3.5 \text{ mm}^2$)
☐ 端子ネジにゆるみはないか (適正締付けトルク: $0.8 \text{ N} \cdot \text{m}$)
☐ 電線被ふくのむき代は適正か
 | | | |
| 動作 | ☐ 照明は点灯・消灯するか、照明の点灯状態に変化はないか (昼間確認する場合、採光面を確実に遮光してください) | | | |
| 終了前に | ☐ 採光面の汚れはないか (汚れは柔らかい乾いた布で傷をつけないようにふき取ってください) | | | |

定期点検シート

お客様へのお願い

EE スイッチにも寿命があります。

取付場所や使用状況によって異なりますが、10年*を超えたものは、製品の寿命です。

定期的に点検いただき、安全にご使用ください。なお、点検および交換は施工店にご相談ください。※製品の保証期間ではありません。

製品を安全にご使用いただくため、1年毎に点検してください。

なお、高温・多湿・腐食性ガス・塩害地域でのご使用においては、6か月毎に点検してください。

[illegible]