



ランプ仕様

| | | |
|--------------|----------------|-----|
| 光源色 | EX-D (3波長形昼光色) | |
| グローブ | ガラス乳白 | |
| 寸法 | 最大外径 (mm) | 55 |
| | 全長 (mm) | 117 |
| 質量 (g) | 74 | |
| 口金 | E26 | |
| 電源周波数 (Hz) | 50/60共用 | |
| 定格入力電圧 (V) | 100 | |
| 定格消費電力 (W) | 7 | |
| 定格入力電流 (A) | 0.12 | |
| 全光束 (lm) | 400 | |
| 下方光度 (cd) | 35 | |
| 平均演色評価数 (Ra) | 84 | |
| 相関色温度 (K) | 6,700 | |
| 定格寿命 (h) | 8,000 | |

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

| | |
|------|--|
| △ 警告 | <ul style="list-style-type: none"> 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) 調光機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因) 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| | <ul style="list-style-type: none"> 水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因) 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因) 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) |

| | | | |
|-------|-------------|--------------------|------------------------|
| 形名 | EFA10ED/7-E | 品名 | 東芝電球形蛍光ランプ “ネオボールZ” |
| 承認 | 担当 | 図番 | AA2012-00154-01 |
| 吉田 | 大野 | | |
| 単位 mm | 第三角法 | 東芝ライテック株式会社 | |